

# Anleitung

## *„Alarm Mouse“*

Stand 29.01.2006



C. GATHMANN

C. Gathmann  
Computer-System-Beratung GmbH  
Orleansstr. 40  
D-28211 Bremen  
WWW.CSBG.DE

Version: 1.0

„Microsoft“, „Windows“, „Windows NT“, „Windows 2000“ und „Windows XP“ sind eingetragene Warenzeichen oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern

## Was ist „Alarm Mouse“

*Alarm Mouse* ist ein kleines Programm, das

- die Uhrzeit anzeigen kann (zB. ähnlich clock.exe in älteren Microsoft Windows-Versionen),
- das Datum inkl. Kalenderwoche anzeigen kann,
- zu einem vorgegeben Zeitpunkt (Alarm-Zeit) die Hintergrundfarbe wechseln kann, um das Zeitereignis anzuzeigen,
- wahlweise kann auch die verbleibende Zeit bis zum Alarm angezeigt werden,
- bei Bedarf kann die Anzeige an den Cursor geheftet werden. Dann folgt die Anzeige den Bewegungen der Maus (Alarm Mouse).
- Optional können die Farben eingestellt bzw. die Anzeige zeitweise unterdrückt werden.

*Alarm Mouse* arbeitet wie ein Wecker, der zur Weckzeit die Farbe wechselt. Die Weckzeit (Alarm) kann als Uhrzeit (mit Datum) oder einfach als Zeitspanne in Minuten angegeben werden.

## Installation

Führen Sie setup.exe aus.

Je nach System reicht es, nur die Datei AlarmMouse.exe in Verzeichnis Ihrer Wahl zu kopieren. Das Programm kann dann direkt ausgeführt werden.

## Update / Download

Die aktuelle Version kann von folgenden URLs geladen werden:

Dokumentation: <http://www.csbg.de/download/am.pdf>


SETUP-Version <http://www.csbg.de/download/am.zip>

EXE-Version <http://www.csbg.de/download/AlarmMouse.exe>

## Bedienung & Konfiguration


Das Programm wird durch Aufruf von AlarmMouse.exe bzw über das Menü gestartet.

Nach der Installation startet das Programm mit der Konfigurationsansicht:



„Exit“: Verlassen des Programms

„About“: Anzeige der Version und der Aufrufparameter zur aktuellen Einstellung:




„Reset“: Stoppt die Uhr-Anzeige und setzt Alarmzeit zurück

„Start w/o alarm“: startet die Anzeige der Uhr ohne eine Alarmzeit zu setzen


„Set Alarm and start“: Übernimmt die eingegebene Alarmzeit und zeigt die Uhrzeit an.

„Alarm time“: ruft eine einfache Eingabemaske für die Alarmuhrzeit auf:



Sie können die Uhrzeit eintippen oder auswählen.

Wird das Feld „in minutes“ markiert, so kann man die Dauer bis zum Alarm in Minuten angeben:



Mit „Start“ kann die Anzeige aktiviert werden, mit „Config“ gerät man zur Konfiguration zurück.

Neben der Eingabe über den Knopf „Alarm time“ kann die Alarmzeit und das Datum in der Konfigurationssicht eingestellt werden:

**Alarm Mouse** [Min] [Max] [Close]

[Exit] [About] [Reset]

[Start w/o alarm]

Alarm

[Set Alarm and start] [Alarm time]

08.06.2005 02:10

[Juni] [2005]

M	D	M	D	F	S	S
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

at 02:10 in 165,88333 min

Options

[Appearance] [Colors] [Format]

☐ Count Down [14] Size

☐ Follow Mouse [No Bor]

☒ Ask Alarm time when starting

Unter „Options“ werden drei Reiter angeboten:


Reiter „Appearance“:

„Count Down“: Anzeige der verbleibenden Zeit bis zum Alarm

„Follow Mouse“: die Uhrzeitanzeige folgt dem Cursor (und damit den Mausbewegungen)

„Size“: Schriftgröße

Außerdem kann das Erscheinungsbild der Uhrzeitanzeige verändert werden:



„Ask Alarm time when starting“: Alarm Mouse startet dann immer mit der einfachen Abfrage nach der Alarmzeit.


Reiter „Colors“

Hier können die Farben für die 3 Zeitphasen definiert werden:

Phase „Start“

Phase n „min before“: hier kann man angeben, wieviel Minuten vor dem Alarm die angegebene Farbe erscheinen soll

Phase „Alarm“



In diesem Beispiel wird zunächst die Uhrzeit mit Hintergrund in grüner Farbe dargestellt. 30 Minuten vor der Alarmzeit wechselt die Farbe auf Gelb, zur Alarmzeit auf Rot.

Wird als Farbe „none“ angegeben, so wird in dieser Phase die Uhrzeit NICHT angezeigt.


## Reiter „Format“

Hier kann man für 2 Zeilen das Anzeigeformat festlegen:

„Line 1“ gibt die Anzeige für die erste Zeile vor,


„Line 2“ die zweite Zeile.

Wird für „Line 2“ „none“ ausgewählt, so wird nur eine Zeile angezeigt.





Anzeige-Beispiele:


A black rectangular box with white text. The top line shows the time '23:46:56' and the bottom line shows the date '07.06.2005 - 23'.A blue rectangular box with white text. The left side shows the time '23:48:27' and the right side shows the date '07.06.2005'.A yellow rectangular box with black text. The text inside shows the time '00:00:47'.

Die Fenster können mit der gedrückt gehaltener linker Maustaste bewegt werden (wenn nicht bereits „Follow Mouse“ aktiviert wurde).

Mit einen Klick auf die erste Zeile mit der rechten Maustaste wird das Konfigurationsfenster (wieder) geöffnet.

### Anlegen einer Verknüpfung

Sie können Verknüpfungen zu dem Programm mit Aufruf-Parametern einrichten, um z.B. automatisch einen Alarm in 45 min. nach Aufruf zusetzen oder um das Erreichen einer Zeit anzuzeigen (Wechsel auf Farbe Rot um 17:00). Dazu kann in der Verknüpfung angegeben werden, dass das Programm „Minimiert“ ausgeführt wird. Es wird dann nur die Uhr angezeigt.



(Natürlich können Sie *Alarm Mouse* per Script / Batch aufrufen)


### Aufruf-Parameter

- 0 (Null) Zurücksetzen der Position der Uhrzeitanzeige
- T <Komplette Zeitangabe>
- S <Minutes until Alarm>
- U <Uhrzeitangabe>
- R Anzeige der verbleibenden Zeit
- F Konfigurationsansicht wird ausgeblendet


## Einsatz-Beispiele

### 1.) Alarm zur Weckzeit („Feierabend“)


Unter „Options“:



“Ask Alarm time when starting“ markieren und beim nächsten Aufruf erscheint:



Wird hier „in minutes“ angeklickt, so wird auch beim nächsten Aufruf nicht nach einer Zeit sonder nach den Rest-Minuten gefragt:



Per Klick auf Start wird die Uhr angezeigt.

- 2.) Alarm nach 60 Minuten („Ende der Präsentation“)  
Popup der verbleibenden Minuten zu einer Stunde nach 30 Minuten


Aufruf Parameter -R -F -S 60

-R : Count-Down-Mode

-F: das Konfigurationsansicht wird ausgeblendet

-S: Countdown auf 60 Minuten

Einstellungen unter Options



The screenshot shows a dialog box titled "Options" with three tabs: "Appearance", "Colors", and "Format". The "Colors" tab is active. Inside the "Colors" tab, there are three settings, each with a text label and a dropdown menu:

- "Start" is set to "None".
- "5 min before" is set to "Yellow".
- "Alarm" is set to "Red".

In den ersten 55 Minuten wird kein Fenster angezeigt, dann erscheint ein gelbes Fenster mit den verbleibenden Minuten. Nach 60 Minuten wechselt die Farbe auf Rot und es werden die überzogenen Minuten angezeigt.

Mit dem Knopf „About“ werden Informationen zum Programm inkl. Version angezeigt. Unter anderem wird auch für die jeweilige Einstellung die typischen Aufruf-Parameter angezeigt.

**Haftungsausschluss:**

Die C. Gathmann Computer-System-Beratung GmbH (CSBG) übernimmt keine Haftung für dieses Produkt.

Alle im Programm oder Dokumentation gemachten Angaben sind ohne Gewähr. Es wird von der CSBG keine Gewähr übernommen, dass diese Software auf jedem Rechnersystem und jeder Umgebung einwandfrei funktioniert.